

CARACTERÍSTICAS:

Los automáticos modelo **EKM-S63 certificado** de Stanford son dispositivos de protección eléctrica diseñado para interrumpir el flujo de corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito en un circuito eléctrico. Son aplicados para la protección de circuitos con instalación de cargas inductivas. Por lo general en instalaciones domesticas y motores de baja potencia.



ESPECIFICACIONES:

Curva de disparo: **C**

Frecuencia: **50/60 Hz**

Resistencia eléctrica: **8.000**

Resistencia mecánica: **20.000**

Clase de protección (IP): **IP20**

Montaje: **Rien DIN**

Temperatura ambiente: **-5°C a 40°C**

Indicador frontal de estado: **ON/OFF**

Material: **Auto extinguable**

Código	Descripción	Modelo	N° Polos	Corriente	Tensión	Corte
EKM-S631X2A	Interruptor 1x2a Curva C	EKM-S63	1	2	240/415v	6kA
EKM-S631X6A	Interruptor 1x6a Curva C	EKM-S63	1	6	240/415v	6kA
EKM-S631X10A	Interruptor 1x10a Curva C	EKM-S63	1	10	240/415v	6kA
EKM-S631X16A	Interruptor 1x16a Curva C	EKM-S63	1	16	240/415v	6kA
EKM-S631X20A	Interruptor 1x20a Curva C	EKM-S63	1	20	240/415v	6kA
EKM-S631X25A	Interruptor 1x25a Curva C	EKM-S63	1	25	240/415v	6kA
EKM-S631X32A	Interruptor 1x32a Curva C	EKM-S63	1	32	240/415v	6kA
EKM-S631X40A	Interruptor 1x40a Curva C	EKM-S63	1	40	240/415v	6kA
EKM-S631X50A	Interruptor 1x50a Curva C	EKM-S63	1	50	240/415v	6kA
EKM-S631X63A	Interruptor 1x63a Curva C	EKM-S63	1	63	240/415v	6kA



EKM-S632X2A	Interruptor 2x6a Curva C	EKM-S63	2	2	240/415v	6kA
EKM-S632X6A	Interruptor 2x6a Curva C	EKM-S63	2	6	240/415v	6kA
EKM-S632X10A	Interruptor 2x10a Curva C	EKM-S63	2	10	240/415v	6kA
EKM-S632X16A	Interruptor 2x16a Curva C	EKM-S63	2	16	240/415v	6kA
EKM-S632X20A	Interruptor 2x20a Curva C	EKM-S63	2	20	240/415v	6kA
EKM-S632X25A	Interruptor 2x25a Curva C	EKM-S63	2	25	240/415v	6kA
EKM-S632X32A	Interruptor 2x32a Curva C	EKM-S63	2	32	240/415v	6kA
EKM-S632X40A	Interruptor 2x40a Curva C	EKM-S63	2	40	240/415v	6kA
EKM-S632X50A	Interruptor 2x50a Curva C	EKM-S63	2	50	240/415v	6kA
EKM-S632X63A	Interruptor 2x63a Curva C	EKM-S63	2	63	240/415v	6kA
EKM-S633X2A	Interruptor 3x6a Curva C	EKM-S63	3	2	240/415v	6kA
EKM-S633X6A	Interruptor 3x6a Curva C	EKM-S63	3	6	240/415v	6kA
EKM-S633X10A	Interruptor 3x10a Curva C	EKM-S63	3	10	240/415v	6kA
EKM-S633X16A	Interruptor 3x16a Curva C	EKM-S63	3	16	240/415v	6kA
EKM-S633X20A	Interruptor 3x20a Curva C	EKM-S63	3	20	240/415v	6kA
EKM-S633X25A	Interruptor 3x25a Curva C	EKM-S63	3	25	240/415v	6kA
EKM-S633X32A	Interruptor 3x32a Curva C	EKM-S63	3	32	240/415v	6kA
EKM-S633X40A	Interruptor 3x40a Curva C	EKM-S63	3	40	240/415v	6kA
EKM-S633X50A	Interruptor 3x50a Curva C	EKM-S63	3	50	240/415v	6kA
EKM-S633X63A	Interruptor 3x63a Curva C	EKM-S63	3	63	240/415v	6kA
EKM-S634X2A	Interruptor 4x6a Curva C	EKM-S63	4	2	240/415v	6kA
EKM-S634X6A	Interruptor 4x6a Curva C	EKM-S63	4	6	240/415v	6kA
EKM-S634X10A	Interruptor 4x10a Curva C	EKM-S63	4	10	240/415v	6kA
EKM-S634X16A	Interruptor 4x16a Curva C	EKM-S63	4	16	240/415v	6kA
EKM-S634X20A	Interruptor 4x20a Curva C	EKM-S63	4	20	240/415v	6kA
EKM-S634X25A	Interruptor 4x25a Curva C	EKM-S63	4	25	240/415v	6kA
EKM-S634X32A	Interruptor 4x32a Curva C	EKM-S63	4	32	240/415v	6kA
EKM-S634X40A	Interruptor 4x40a Curva C	EKM-S63	4	40	240/415v	6kA
EKM-S634X50A	Interruptor 4x50a Curva C	EKM-S63	4	50	240/415v	6kA
EKM-S634X63A	Interruptor 4x63a Curva C	EKM-S63	4	63	240/415v	6kA

MEDIDAS:

