

佛山电器照明股份有限公司设计文件

标题

产品规格书

文件编号: 16QP154A0

修改状态:A/1

页码:1/2

Mercancía: LED PANEL INCRUSTAR REDONDO 18W

Nombre de la serie :

Especificaciones de modelo: FSP1106 18W

Descripción: Bajo consumo de energía, vida larga, ahorra de energía y amigable con el medio ambiente, calidad superior y elegante.

Aplicación: Ideal para ambientes generales de iluminación, como oficinas, salas de conferencia, centros comerciales, pabellones de exhibición, supermercados, hoteles y casas.

Características eléctricas

1	Potencia nominal [W]	18W
2	Voltaje nominal [V/Hz]	90V~265V 50Hz/60Hz
3	Factor de potencia	0.5

Datos de luz y color


4	Flujo luminoso[lm]	1440/1490/1540lm
5	Eficacia luminosa (nominal)[lm/W]	75~80lm/W
6	Número de LED [PCS]	90PCS
7	Iluminancia[Lux]	
8	Haz ánglo [°]	120°
9	Temperatura de color [K]	3000K/4000K/6500K
10	Índice de reproducción cromática(Ra)	80

Otros

11	Vida nominal [hrs] ((L70))		25,000 hrs
12	Dimensión de aspecto	Diámetro D:Φ[mm]	220
		Altura H: H[mm]	20
13	Dimensión de corteΦ: [mm]		205
14	Dimable		N
15	Conforme a CE/UL [Y/N]		N
16	Entorno de trabajo		10% ∼ 90% R.H.、-20℃ ∼ +50℃
17	Entorno de almacenamiento		0% ∼ 80% R.H.、-10℃ ∼ +30℃
18	Grados de protección		IP20
19	Modo de instalación		INCRUSTAD

Notas

Se consideran normas las especificaciones recién renovadas, la versión y la hora se ven en superior derecha de la tabla.



Distribución de luz

Precaución de uso:

1. Con el fin de que el producto funcione correctamente, asegúrese de que el voltaje utilizado esté en el rango de lo indicado.
2. Instale y utilice el producto de forma adecuada.

佛山电器照明股份有限公司: <http://www.chinafsl.com/>

佛山电器照明股份有限公司设计文件			
标题	产品规格书	文件编号: 16QP154A0	
		修改状态:A/0	页码:2/2

3. Antes de instalar y desconectar el producto, debe cortar la corriente para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
4. Para el efecto no utilice el producto en ambiente húmedo ni polvoriento, el cual incluye pero no se limita a los siguientes: baño, sauna y taller de pulir.
5. No mire directamente a la luz de LED por largo tiempo porque esto puede hacer daño a los ojos.
6. No desarme el producto y pide servicio a electricistas cualificados cuando se encuentra con los siguientes problemas:
- 1) El producto emite olor hediondo, y produce sonidos anormales o parpadeos raros;
- 2) La cubierta está rota y hay objeto extraño en el interior.

Nota:

1. Los parámetros anteriores solamente sirven para consultas, los valores específicos dependen del objeto verdadero. Si hay algún cambio, lo toma como el principal.
2. Se reserve el derecho a modificar los datos sin previo aviso. Disculpe el inconveniente causado y será apreciada su comprensión.

F S L

编 制 / 日 期	校 对 / 日 期	审 核 / 日 期	批 准 / 日 期