

Compresor lubricado banda, vertical 80L, 3-1/2HP 220V Truper

- Motor monofásico de 3 1/2 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Presión máxima de operación 116 psi
- Cabeza con un pistón y filtro de aire metálico (roscable)
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con 2 manómetros de presión del tanque y presión regulable
- Uso ininterrumpido
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre



Conexión rápida de latón



Motor con bobinas de cobre



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30



Válvula de drenado

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Capacidad del tanque	80 L
Potencia máxima	3 1/2
Potencia nominal	HP 2
Presión máxima de operación	1/2 HP 116 PSI

Especificaciones

Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi
Velocidad	3,450 rpm
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Tipo	Monofásico
Consumo	12 A
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) incluye manubrio	43 x 123 x 40 cm
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Peso	40 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye

Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
19325	R27-COMP-25/50L	Filtro de aire para compresores 25/50L, Truper
19328	R30-COMP-25/50L	Carcasa plástica para compresores 25/50L, Truper
102067	R63-COMP-10L	Manómetro para compresores Grupo 1, Truper
102068	R52-COMP-50LT	Manómetro para compresores Grupo 2, Truper
102069	R60-COMP-80LV	2 ruedas 1-3/8" para compresores Grupo 3
102082	R63-COMP-50LT	2 patas de goma para compresores Grupo 6
102083	R20-COMP-50LV	Tapón de aceite para compresores Grupo 8, Truper

Imágenes complementarias

